


RM4ZC(M)3000/4000 *New*



AA 90°
 • AR : -11°
 • RR : -12°~10°

(MM)

Обозначение		ØD	ØD2	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	a	b	E	F	ap	ae	
RM4ZCM 3040HR	4	40	37	16	9	14	-	8.4	5.6	19	40	1.5	9.0	0.21
3050HR	5	50	47	22	11	18	-	10.4	6.3	20	40	1.5	9.0	0.33
3052HR	5	52	48	22	11	18	-	10.4	6.3	20	40	1.5	9.0	0.37
RM4ZCM 4063HR	5	63	58	22	11	18	-	10.4	6.3	20	40	2.5	14.0	0.56
RM4ZC(M) 4066HR	5	66	61	25.4(27)	14	20	-	9.5(12.4)	6(7)	25	50	2.5	14.0	0.74
4080HR	6	80	70	25.4(27)	14	20	35	9.5(12.4)	6(7)	25(23)	50	2.5	14.0	1.09
4100HR	7	100	80	31.75(32)	18	26	42	12.7(14.4)	8(8)	25(33)	63(50)	2.5	14.0	1.71

Применяемые СМП

LNEX-MM

LNMX-MM




Обозначение	Тв. сплав с покрытием								Кермет			Тв. сплав				Стр.	
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10		ST30A
3000 Тип LNEX 100605PNL-MM				●													
Тип LNMX 100605PNL-MM				●													
4000 Тип LNEX 151008PNL-MM																	
Тип LNMX 151008PNL-MM																	

Применяемые оправки

Обозначение	Применяемые оправки	
	RM4ZC	RM4ZCM
RM4ZCM 3040HR	BT□□-FMC16-□□ BT□□-SCA16-□□	
3050HR		BT□□-FMC22-□□
3052HR		
RM4ZCM 4063HR		BT□□-FMC22-□□
RM4ZC(M) 4066HR	BT□□-FMA25.4-□□	BT□□-FMC27-□□
4080HR	BT□□-FMA31.75-□□ BT□□-SCA31.75-□□	BT□□-FMC32-□□
4100HR		

Комплектующие



3000 Тип	FTKA0307	TW09S
4000 Тип	FTKA0412B	TW15S

Применяемые СМП смотреть на стр. E09

Присоединительные размеры смотреть на стр. E277~E279

● : Наличие на складе

